



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### Купольная камера внутреннего наблюдения Модель HiQ-147



Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Цветная купольная камера видеонаблюдения для внутренней установки модели HIQ-147 предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

Данная модель выполнена в компактном корпусе нейтрального белого/серого цвета. Предусмотрена защита от засветки (автоматический электронный затвор). После фиксации настройка обзора камеры остается доступной.

Камеры данного типа устанавливаются в различных офисных и производственных помещениях, коттеджах или квартирах.

### Основные характеристики\*

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                 | <b>HIQ-147</b>                     |
| <b>Тип матрицы</b>            | 1/3" CCD SONY EFFIO-E ICX811       |
| <b>Кол-во пикселей</b>        | 976x582                            |
| <b>Разрешение, твл</b>        | 700                                |
| <b>Объектив, мм.</b>          | 3,6                                |
| <b>Угол обзора</b>            | 67,3°                              |
| <b>Чувствительность</b>       | 0,01 LUX                           |
| <b>Баланс белого</b>          | Автоматический                     |
| <b>Контроль усиления</b>      | Автоматический                     |
| <b>Гамма-коррекция</b>        | 0,45                               |
| <b>Соотношение сигнал/шум</b> | > 48 дБ                            |
| <b>Электронный затвор</b>     | Автоматический,<br>1/50-1/100000 с |
| <b>Видеовыход</b>             | Композитный 1,0В р-р 75Ом          |
| <b>Рабочая температура</b>    | От -10 до +40°С                    |
| <b>Питание</b>                | DC 12В, до 100 мА                  |
| <b>Размеры</b>                | 55*65 мм                           |
| <b>Вес</b>                    | 300 гр.                            |

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплектация

1. Цветная купольная камера 1 шт.;
2. Разъем BNC 1 шт.;
3. Разъем питания 1 шт.;
4. Паспорт 1 шт.;
5. Индивидуальная упаковка 1 шт.

## Внешний вид устройства



## Подключение камеры

1. Отключите питание. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на потолок.
2. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
3. Отрегулируйте положение и направление камеры.

| Назначение                                    | +12В    | Видео  | Общий  |
|---|---------|--------|--------|
| Цвет технологического кабеля видео-модуля     | Красный | Желтый | Черный |
| Цвет соединительных проводов BNC и Power plug | Красный | Желтый | Экран  |

## Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
- 2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
- 3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- 4) Не устанавливайте камеру:
  - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
  - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
- 6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.**