High quality electronics LTD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цветная уличная камера
с ИК подсветкой
Модель HiQ-439

Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветная уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой модели HiQ-439 предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения.

Камера HiQ-439 выполнена в компактном металлическом корпусе. Светодиодная подсветка позволяет получать изображение высокого качества даже ночью. Камерой удобно управлять с помощью OSD-меню, через пульт, защищенный от влаги и пыли.

Данный тип камер нашел широкое применение в контроле подъездных путей к зданию. Камера соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

Основные характеристики*

Модель	HIQ-439
Тип матрицы	1/3" CMOS 3089
Кол-во пикселей	762x504
Разрешение	700 твл
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	67,3°
Чувствительность	0,1 LUX
Количество светодиодов/ дальность подсветки	36 светодиодов/20 м.
Баланс белого	Автоматический
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В р-р 75Ом
Рабочая температура	От -40 до +50°С
Питание	DC 12В, до 500 мА
Размеры	120*70 мм
Вес	720 гр.

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

1. Цветная уличная камера 1 шт.;
2. Кронштейн 1 шт.;
3. Разъем BNC 1 шт.;
4. Разъем питания 1 шт.;
5. Шестигранник 1 шт.;
6. Крепежный комплект 1 шт.;
7. Паспорт 1 шт.

Внешний вид устройства

Подключение камеры

1. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на стену.
2. Прикрутите камеру к кронштейну.
3. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
4. Отрегулируйте положение и направление камеры.

Назначение	+12В	Видео	Общий
Цвет технологического кабеля видео-модуля	Красный	Желтый	Черный
Цвет соединительных проводов BNC и Power plug	Красный	Желтый	Экран

Меры предосторожности

1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.

2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.

3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -40°С и выше +50°С.

4) Не устанавливайте камеру:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

5) Предотвращайте механические повреждения камеры.

6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.